

連結可能灯数一覧表（オプティス）

各接続方法（電源）とも、W 数の **70%** が有効電力値です

A-5 スイッチング電源に直接接続する	オプティス	連結可能灯数								
		76W (有効電力値 53.2W)			100W (有効電力値 70W)			150W (有効電力値 105W)		
	204 ~ 293	1 分岐	17 灯	40,800 W	1 分岐	20 灯	48,000 W	1 分岐	20 灯	48,000 W
	0.100A 2,400W	1 電源	22 灯	52,800 W	1 電源	29 灯	69,600 W	1 電源	43 灯	103,200 W
	294 ~ 383	1 分岐	11 灯	39,600 W	1 分岐	13 灯	46,800 W	1 分岐	13 灯	46,800 W
	0.150A 3,600W	1 電源	14 灯	50,400 W	1 電源	19 灯	68,400 W	1 電源	29 灯	104,400 W
	384 ~ 473	1 分岐	8 灯	38,400 W	1 分岐	10 灯	48,000 W	1 分岐	10 灯	48,000 W
	0.200A 4,800W	1 電源	11 灯	52,800 W	1 電源	14 灯	67,200 W	1 電源	21 灯	100,800 W
	474 ~ 563	1 分岐	7 灯	42,000 W	1 分岐	8 灯	48,000 W	1 分岐	8 灯	48,000 W
	0.250A 6,000W	1 電源	8 灯	48,000 W	1 電源	11 灯	66,000 W	1 電源	17 灯	102,000 W
	564 ~ 653	1 分岐	5 灯	36,000 W	1 分岐	6 灯	43,200 W	1 分岐	6 灯	43,200 W
	0.300A 7,200W	1 電源	7 灯	50,400 W	1 電源	9 灯	64,800 W	1 電源	14 灯	100,800 W
	654 ~ 743	1 分岐	5 灯	42,000 W	1 分岐	5 灯	42,000 W	1 分岐	5 灯	42,000 W
	0.350A 8,400W	1 電源	6 灯	50,400 W	1 電源	8 灯	67,200 W	1 電源	12 灯	100,800 W
	744 ~ 833	1 分岐	4 灯	38,400 W	1 分岐	5 灯	48,000 W	1 分岐	5 灯	48,000 W
	0.400A 9,600W	1 電源	5 灯	48,000 W	1 電源	7 灯	67,200 W	1 電源	10 灯	96,000 W
	834 ~ 923	1 分岐	3 灯	32,400 W	1 分岐	4 灯	43,200 W	1 分岐	4 灯	43,200 W
	0.450A 10,800W	1 電源	4 灯	43,200 W	1 電源	6 灯	64,800 W	1 電源	9 灯	97,200 W
	924 ~ 1013	1 分岐	3 灯	36,000 W	1 分岐	4 灯	48,000 W	1 分岐	4 灯	48,000 W
	0.500A 12,000W	1 電源	4 灯	48,000 W	1 電源	5 灯	60,000 W	1 電源	8 灯	96,000 W
	1014 ~ 1103	1 分岐	3 灯	39,600 W	1 分岐	3 灯	39,600 W	1 分岐	3 灯	39,600 W
	0.550A 13,200W	1 電源	4 灯	52,800 W	1 電源	5 灯	66,000 W	1 電源	7 灯	92,400 W
	1104 ~ 1193	1 分岐	2 灯	28,800 W	1 分岐	3 灯	43,200 W	1 分岐	3 灯	43,200 W
	0.600A 14,400W	1 電源	3 灯	43,200 W	1 電源	4 灯	57,600 W	1 電源	7 灯	100,800 W
	1194 ~ 1283	1 分岐	2 灯	31,200 W	1 分岐	3 灯	46,800 W	1 分岐	3 灯	46,800 W
	0.650A 15,600W	1 電源	3 灯	46,800 W	1 電源	4 灯	62,400 W	1 電源	6 灯	93,600 W
	1284 ~ 1373	1 分岐	2 灯	33,600 W	1 分岐	2 灯	33,600 W	1 分岐	2 灯	33,600 W
	0.700A 16,800W	1 電源	3 灯	50,400 W	1 電源	4 灯	67,200 W	1 電源	6 灯	100,800 W
	1374 ~ 1427	1 分岐	2 灯	36,000 W	1 分岐	2 灯	36,000 W	1 分岐	2 灯	36,000 W
	0.750A 18,000W	1 電源	2 灯	36,000 W	1 電源	3 灯	54,000 W	1 電源	5 灯	90,000 W
	1158 ~ 1224	1 分岐	2 灯	38,784 W	1 分岐	2 灯	38,784 W	1 分岐	2 灯	38,784 W
	0.808A 19,392W	1 電源	2 灯	38,784 W	1 電源	3 灯	58,176 W	1 電源	5 灯	96,960 W
	1225 ~ 1292	1 分岐	2 灯	41,040 W	1 分岐	2 灯	41,040 W	1 分岐	2 灯	41,040 W
	0.855A 20,520W	1 電源	2 灯	41,040 W	1 電源	3 灯	61,560 W	1 電源	5 灯	102,600 W
	1293 ~ 1359	1 分岐	1 灯	21,672 W	1 分岐	2 灯	43,344 W	1 分岐	2 灯	43,344 W
	0.903A 21,672W	1 電源	2 灯	43,344 W	1 電源	3 灯	65,016 W	1 電源	4 灯	86,688 W
	1360 ~ 1427	1 分岐	1 灯	22,800 W	1 分岐	2 灯	45,600 W	1 分岐	2 灯	45,600 W
	0.950A 22,800W	1 電源	2 灯	45,600 W	1 電源	3 灯	68,400 W	1 電源	4 灯	91,200 W

※各電源の有効電力値 (W) を上回らないように使用してください
(1 分岐 48W が上限です)

2023年3月20日追記
※100Wは廃番となりました