

連結可能灯数一覧表（リフレクス）

各接続方法（電源）とも、W 数の **70%** が有効電力値です

A-1 DC24Vラインコンセント を使って接続する	リフレクス (213 - 887mm)		連結可能灯数			リフレクス (888-1427mm)		連結可能灯数		
	76W (有効電力値 53.2W)	100W (有効電力値 70W)	150W (有効電力値 105W)			76W (有効電力値 53.2W)	100W (有効電力値 70W)	150W (有効電力値 105W)		
	213 ~ 279	1 分岐 12 灯 41.184 W	1 分岐 13 灯 44.616 W	1 分岐 13 灯 44.616 W	888 ~ 954	1 分岐 2 灯 29.664 W	1 分岐 3 灯 44.496 W	1 分岐 3 灯 44.496 W		
	0.143A 3.432W	1 電源 15 灯 51.480 W	1 電源 20 灯 68.640 W	1 電源 30 灯 102.960 W	0.618A 14.832W	1 電源 3 灯 44.496 W	1 電源 4 灯 59.328 W	1 電源 7 灯 103.824 W		
	280 ~ 347	1 分岐 9 灯 41.040 W	1 分岐 10 灯 45.600 W	1 分岐 10 灯 45.600 W	955 ~ 1022	1 分岐 2 灯 31.920 W	1 分岐 3 灯 47.880 W	1 分岐 3 灯 47.880 W		
	0.190A 4.560W	1 電源 11 灯 50.160 W	1 電源 15 灯 68.400 W	1 電源 23 灯 104.880 W	0.665A 15.960W	1 電源 3 灯 47.880 W	1 電源 4 灯 63.840 W	1 電源 6 灯 95.760 W		
	348 ~ 414	1 分岐 7 灯 39.984 W	1 分岐 8 灯 45.696 W	1 分岐 8 灯 45.696 W	1023 ~ 1089	1 分岐 2 灯 34.224 W	1 分岐 2 灯 34.224 W	1 分岐 2 灯 34.224 W		
	0.238A 5.712W	1 電源 9 灯 51.408 W	1 電源 12 灯 68.544 W	1 電源 18 灯 102.816 W	0.713A 17.112W	1 電源 3 灯 51.336 W	1 電源 4 灯 68.448 W	1 電源 6 灯 102.672 W		
	415 ~ 482	1 分岐 6 灯 41.040 W	1 分岐 7 灯 47.880 W	1 分岐 7 灯 47.880 W	1090 ~ 1157	1 分岐 2 灯 36.480 W	1 分岐 2 灯 36.480 W	1 分岐 2 灯 36.480 W		
	0.285A 6.840W	1 電源 7 灯 47.880 W	1 電源 10 灯 68.400 W	1 電源 15 灯 102.600 W	0.760A 18.240W	1 電源 2 灯 36.480 W	1 電源 3 灯 54.720 W	1 電源 5 灯 91.200 W		
	483 ~ 549	1 分岐 5 灯 39.960 W	1 分岐 6 灯 47.952 W	1 分岐 6 灯 47.952 W	1158 ~ 1224	1 分岐 2 灯 38.784 W	1 分岐 2 灯 38.784 W	1 分岐 2 灯 38.784 W		
	0.333A 7.992W	1 電源 6 灯 47.952 W	1 電源 8 灯 63.936 W	1 電源 13 灯 103.896 W	0.808A 19.392W	1 電源 2 灯 38.784 W	1 電源 3 灯 58.176 W	1 電源 5 灯 96.960 W		
	550 ~ 617	1 分岐 4 灯 36.480 W	1 分岐 5 灯 45.600 W	1 分岐 5 灯 45.600 W	1225 ~ 1292	1 分岐 2 灯 41.040 W	1 分岐 2 灯 41.040 W	1 分岐 2 灯 41.040 W		
	0.380A 9.120W	1 電源 5 灯 45.600 W	1 電源 7 灯 63.840 W	1 電源 11 灯 100.320 W	0.855A 20.520W	1 電源 2 灯 41.040 W	1 電源 3 灯 61.560 W	1 電源 5 灯 102.600 W		
	618 ~ 684	1 分岐 4 灯 41.088 W	1 分岐 4 灯 41.088 W	1 分岐 4 灯 41.088 W	1293 ~ 1359	1 分岐 1 灯 21.672 W	1 分岐 2 灯 43.344 W	1 分岐 2 灯 43.344 W		
	0.428A 10.272W	1 電源 5 灯 51.360 W	1 電源 6 灯 61.632 W	1 電源 10 灯 102.720 W	0.903A 21.672W	1 電源 2 灯 43.344 W	1 電源 3 灯 65.016 W	1 電源 4 灯 86.688 W		
	685 ~ 752	1 分岐 3 灯 34.200 W	1 分岐 4 灯 45.600 W	1 分岐 4 灯 45.600 W	1360 ~ 1427	1 分岐 1 灯 22.800 W	1 分岐 2 灯 45.600 W	1 分岐 2 灯 45.600 W		
	0.475A 11.400W	1 電源 4 灯 45.600 W	1 電源 6 灯 68.400 W	1 電源 9 灯 102.600 W	0.950A 22.800W	1 電源 2 灯 45.600 W	1 電源 3 灯 68.400 W	1 電源 4 灯 91.200 W		
	753 ~ 819	1 分岐 3 灯 37.656 W	1 分岐 3 灯 37.656 W	1 分岐 3 灯 37.656 W						
	0.523A 12.552W	1 電源 4 灯 50.208 W	1 電源 5 灯 62.760 W	1 電源 8 灯 100.416 W						
	820 ~ 887	1 分岐 3 灯 41.040 W	1 分岐 3 灯 41.040 W	1 分岐 3 灯 41.040 W						
	0.570A 13.680W	1 電源 3 灯 41.040 W	1 電源 5 灯 68.400 W	1 電源 7 灯 95.760 W						

※各電源の有効電力値 (W) を上回らないように
使用してください
(1 分岐 48W が上限です)

2023年3月20日追記
※100Wは廃番となりました

A-2

AC100Vラインコンセント
を使って接続する

リフレクス

(213 - 887mm)

連結可能灯数
36W

(有効電力値 25.2W)

リフレクス

(888-1427mm)

連結可能灯数
36W

(有効電力値 25.2W)

213 ~ 279

0.143A 3.432W

7 灯

24024 W

0.618A 14.832W

1 灯

14832 W

280 ~ 347

0.190A 4.560W

5 灯

22800 W

0.665A 15.960W

1 灯

15960 W

348 ~ 414

0.238A 5.712W

4 灯

22848 W

0.713A 17.112W

1 灯

17.112 W

415 ~ 482

0.285A 6.840W

3 灯

20520 W

0.760A 18.240W

1 灯

18240 W

483 ~ 549

0.333A 7.992W

3 灯

23976 W

0.808A 19.392W

1 灯

19392 W

550 ~ 617

0.380A 9.120W

2 灯

18240 W

0.855A 20.520W

1 灯

20520 W

618 ~ 684

0.428A 10.272W

2 灯

20544 W

0.903A 21.672W

1 灯

21672 W

685 ~ 752

0.475A 11.400W

2 灯

22800 W

0.950A 22.800W

1 灯

22800 W

753 ~ 819

0.523A 12.552W

2 灯

25.104 W

820 ~ 887

0.570A 13.680W

1 灯

13680 W

A-4

AC100Vコンセント用
アダプタを使って接続
する(36W)




A-3 AC100Vラインコンセント用
スリムアダプタを使って接続する
(AC100Vラインコンセント専用)

リフレクス (213 - 887mm)		連結可能灯数 15W (有効電力値 10.5W)		リフレクス (888-1427mm)		連結可能灯数 15W (有効電力値 10.5W)	
213 ~ 279		3 灯	10.296 W	888 ~ 954		0 灯	
0.143A	3.432W			0.618A	14.832W		
280 ~ 347		2 灯	9.120 W	955 ~ 1022		0 灯	
0.190A	4.560W			0.665A	15.960W		
348 ~ 414		1 灯	5.712 W	1023 ~ 1089		0 灯	
0.238A	5.712W			0.713A	17.112W		
415 ~ 482		1 灯	6.840 W	1090 ~ 1157		0 灯	
0.285A	6.840W			0.760A	18.240W		
483 ~ 549		1 灯	7.992 W	1158 ~ 1224		0 灯	
0.333A	7.992W			0.808A	19.392W		
550 ~ 617		1 灯	9.120 W	1225 ~ 1292		0 灯	
0.380A	9.120W			0.855A	20.520W		
618 ~ 684		1 灯	10.272 W	1293 ~ 1359		0 灯	
0.428A	10.272W			0.903A	21.672W		
685 ~ 752		0 灯		1360 ~ 1427		0 灯	
0.475A	11.400W			0.950A	22.800W		
753 ~ 819		0 灯					
0.523A	12.552W						
820 ~ 887		0 灯					
0.570A	13.680W						

A-4

AC100Vコンセント用
アダプタを使って接続
する(70W)



リフレクス (213 - 887mm)		連結可能灯数 70W (有効電力値 49W)		リフレクス (888-1427mm)		連結可能灯数 70W (有効電力値 49W)	
213 ~ 279		13 灯	44.616 W	888 ~ 954		3 灯	44.496 W
0.143A	3.432W			0.618A	14.832W		
280 ~ 347		10 灯	45.600 W	955 ~ 1022		3 灯	47.880 W
0.190A	4.560W			0.665A	15.960W		
348 ~ 414		8 灯	45.696 W	1023 ~ 1089		2 灯	34.224 W
0.238A	5.712W			0.713A	17.112W		
415 ~ 482		7 灯	47.880 W	1090 ~ 1157		2 灯	36.480 W
0.285A	6.840W			0.760A	18.240W		
483 ~ 549		6 灯	47.952 W	1158 ~ 1224		2 灯	38.784 W
0.333A	7.992W			0.808A	19.392W		
550 ~ 617		5 灯	45.600 W	1225 ~ 1292		2 灯	41.040 W
0.380A	9.120W			0.855A	20.520W		
618 ~ 684		4 灯	41.088 W	1293 ~ 1359		2 灯	43.344 W
0.428A	10.272W			0.903A	21.672W		
685 ~ 752		4 灯	45.600 W	1360 ~ 1427		2 灯	45.600 W
0.475A	11.400W			0.950A	22.800W		
753 ~ 819		3 灯	37.656 W				
0.523A	12.552W						
820 ~ 887		3 灯	41.040 W				
0.570A	13.680W						

連結可能灯数一覧表（リフレクス）

各接続方法（電源）とも、W 数の **70%** が有効電力値です

A-5 スイッチング電源に直接接続する	リフレクス	連結可能灯数								
		76W (有効電力値 53.2W)			100W (有効電力値 70W)			150W (有効電力値 105W)		
	213 ~ 279	1 分岐	12 灯	41.184 W	1 分岐	13 灯	44.616 W	1 分岐	13 灯	44.616 W
	0.143A 3.432W	1 電源	15 灯	51.480 W	1 電源	20 灯	68.640 W	1 電源	30 灯	102.960 W
	280 ~ 347	1 分岐	9 灯	41.040 W	1 分岐	10 灯	45.600 W	1 分岐	10 灯	45.600 W
	0.190A 4.560W	1 電源	11 灯	50.160 W	1 電源	15 灯	68.400 W	1 電源	23 灯	104.880 W
	348 ~ 414	1 分岐	7 灯	39.984 W	1 分岐	8 灯	45.696 W	1 分岐	8 灯	45.696 W
	0.238A 5.712W	1 電源	9 灯	51.408 W	1 電源	12 灯	68.544 W	1 電源	18 灯	102.816 W
	415 ~ 482	1 分岐	6 灯	41.040 W	1 分岐	7 灯	47.880 W	1 分岐	7 灯	47.880 W
	0.285A 6.840W	1 電源	7 灯	47.880 W	1 電源	10 灯	68.400 W	1 電源	15 灯	102.600 W
	483 ~ 549	1 分岐	5 灯	39.960 W	1 分岐	6 灯	47.952 W	1 分岐	6 灯	47.952 W
	0.333A 7.992W	1 電源	6 灯	47.952 W	1 電源	8 灯	63.936 W	1 電源	13 灯	103.896 W
	550 ~ 617	1 分岐	4 灯	36.480 W	1 分岐	5 灯	45.600 W	1 分岐	5 灯	45.600 W
	0.380A 9.120W	1 電源	5 灯	45.600 W	1 電源	7 灯	63.840 W	1 電源	11 灯	100.320 W
	618 ~ 684	1 分岐	4 灯	41.088 W	1 分岐	4 灯	41.088 W	1 分岐	4 灯	41.088 W
	0.428A 10.272W	1 電源	5 灯	51.360 W	1 電源	6 灯	61.632 W	1 電源	10 灯	102.720 W
	685 ~ 752	1 分岐	3 灯	34.200 W	1 分岐	4 灯	45.600 W	1 分岐	4 灯	45.600 W
	0.475A 11.400W	1 電源	4 灯	45.600 W	1 電源	6 灯	68.400 W	1 電源	9 灯	102.600 W
	753 ~ 819	1 分岐	3 灯	37.656 W	1 分岐	3 灯	37.656 W	1 分岐	3 灯	37.656 W
	0.523A 12.552W	1 電源	4 灯	50.208 W	1 電源	5 灯	62.760 W	1 電源	8 灯	100.416 W
	820 ~ 887	1 分岐	3 灯	41.040 W	1 分岐	3 灯	41.040 W	1 分岐	3 灯	41.040 W
	0.570A 13.680W	1 電源	3 灯	41.040 W	1 電源	5 灯	68.400 W	1 電源	7 灯	95.760 W
	888 ~ 954	1 分岐	2 灯	29.664 W	1 分岐	3 灯	44.496 W	1 分岐	3 灯	44.496 W
	0.618A 14.832W	1 電源	3 灯	44.496 W	1 電源	4 灯	59.328 W	1 電源	7 灯	103.824 W
	955 ~ 1022	1 分岐	2 灯	31.920 W	1 分岐	3 灯	47.880 W	1 分岐	3 灯	47.880 W
	0.665A 15.960W	1 電源	3 灯	47.880 W	1 電源	4 灯	63.840 W	1 電源	6 灯	95.760 W
	1023 ~ 1089	1 分岐	2 灯	34.224 W	1 分岐	2 灯	34.224 W	1 分岐	2 灯	34.224 W
	0.713A 17.112W	1 電源	3 灯	51.336 W	1 電源	4 灯	68.448 W	1 電源	6 灯	102.672 W
	1090 ~ 1157	1 分岐	2 灯	36.480 W	1 分岐	2 灯	36.480 W	1 分岐	2 灯	36.480 W
	0.760A 18.240W	1 電源	2 灯	36.480 W	1 電源	3 灯	54.720 W	1 電源	5 灯	91.200 W
	1158 ~ 1224	1 分岐	2 灯	38.784 W	1 分岐	2 灯	38.784 W	1 分岐	2 灯	38.784 W
	0.808A 19.392W	1 電源	2 灯	38.784 W	1 電源	3 灯	58.176 W	1 電源	5 灯	96.960 W
	1225 ~ 1292	1 分岐	2 灯	41.040 W	1 分岐	2 灯	41.040 W	1 分岐	2 灯	41.040 W
	0.855A 20.520W	1 電源	2 灯	41.040 W	1 電源	3 灯	61.560 W	1 電源	5 灯	102.600 W
	1293 ~ 1359	1 分岐	1 灯	21.672 W	1 分岐	2 灯	43.344 W	1 分岐	2 灯	43.344 W
	0.903A 21.672W	1 電源	2 灯	43.344 W	1 電源	3 灯	65.016 W	1 電源	4 灯	86.688 W
	1360 ~ 1427	1 分岐	1 灯	22.800 W	1 分岐	2 灯	45.600 W	1 分岐	2 灯	45.600 W
	0.950A 22.800W	1 電源	2 灯	45.600 W	1 電源	3 灯	68.400 W	1 電源	4 灯	91.200 W

※各電源の有効電力値 (W) を上回らないように使用してください
(1 分岐 48W が上限です)

2023年3月20日追記
※100Wは廃番となりました