



連結可能灯数一覧表（ローエネルギー） 各接続方法（電源）とも、W 数の 70%が有効電力値です

※各電源の有効電力値 (W) を上回らないように
使用してください
(1 分岐 48W が上限です)

2023年3月20日追記
※100Wは廃番となりました

[illegible]

A-2 AC100Vラインコンセント を使って接続する	ローエナジー (320-1500m)	連結可能灯数 36W (有効電力最大25.2W)
	320 ~ 579	13 灯 24.960 W
	0.080A 1.920W	
	580 ~ 849	12 灯 23.040 W
	0.160A 3.840W	
	850 ~ 1119	11 灯 23.040 W
	0.240A 5.760W	
	1120 ~ 1389	10 灯 23.040 W
	0.320A 7.680W	
	1390 ~ 1500	9 灯 19.200 W
	0.400A 9.600W	
A-4 AC100Vコンセント用 アダプタを使って接続 する (36W)		

A-3 AC100Vラインコンセント用 スリムアダプタを使って接続する (AC100Vラインコンセント専用)	ローエナジー (320~1500m)	連結可能灯数 15W (有効電力値 10.5W)
	320 ~ 579	6 灯 11.520 W
	0.080A 1.920W	
	580 ~ 849	3 灯 11.520 W
	0.160A 3.840W	
	850 ~ 1119	2 灯 11.520 W
	0.240A 5.760W	
	1120 ~ 1389	1 灯 7.680 W
	0.320A 7.680W	
	1390 ~ 1500	1 灯 9.600 W
	0.400A 9.600W	
		
		
		

A-4 AC100Vコンセント用 アダプタを使って接続 する(70W) 	ローエナジー (320-1500m)	連結可能灯数 70W (有効電力値 49W)	
320 ~ 579		25 灯	48.000V
0.080A	1.920W		
580 ~ 849		12 灯	46.080V
0.160A	3.840W		
850 ~ 1119		8 灯	46.080V
0.240A	5.760W		
1120 ~ 1389		6 灯	46.080V
0.320A	7.680W		
1390 ~ 1500		5 灯	48.000V
0.400A	9.600W		

連結可能灯数一覧表（ローエナジー） 各接続方法（電源）とも、W 数の **70%**が有効電力値です

A-5 スイッチング電源に直接接続する	ローエナジー	連結可能灯数								
		76W (有効電力値 53.2W)			100W (有効電力値 70W)			150W (有効電力値 105W)		
A-6 イージーパネルを使って接続する	320 ~ 579	1 分岐	21 灯	40,300 W	1 分岐	25 灯	48,000 W	1 分岐	25 灯	48,000 W
	0.080A 1.920W	1 電源	27 灯	51,800 W	1 電源	36 灯	69,100 W	1 電源	54 灯	103,700 W
	580 ~ 849	1 分岐	10 灯	38,400 W	1 分岐	12 灯	46,100 W	1 分岐	12 灯	46,100 W
	0.160A 3.840W	1 電源	13 灯	49,900 W	1 電源	18 灯	69,100 W	1 電源	27 灯	103,700 W
	850 ~ 1119	1 分岐	7 灯	40,300 W	1 分岐	8 灯	46,100 W	1 分岐	8 灯	46,100 W
	0.240A 5.760W	1 電源	9 灯	51,800 W	1 電源	12 灯	69,100 W	1 電源	18 灯	103,700 W
	1120 ~ 1389	1 分岐	5 灯	38,400 W	1 分岐	6 灯	46,100 W	1 分岐	6 灯	46,100 W
	0.320A 7.680W	1 電源	6 灯	46,100 W	1 電源	9 灯	69,100 W	1 電源	13 灯	99,800 W
	1390 ~ 1500	1 分岐	4 灯	38,400 W	1 分岐	5 灯	48,000 W	1 分岐	5 灯	48,000 W
	0.400A 9.600W	1 電源	5 灯	48,000 W	1 電源	7 灯	67,200 W	1 電源	10 灯	96,000 W
A-7 ジャックレールを使って接続する										
A-8 ハネ付きジャックレールを使って接続する										

※各電源の有効電力値 (W) を上回らないように使用してください
(1 分岐 48W が上限です)

2023年3月20日追記
※100Wは廃番となりました