

連結可能灯数一覧表（ウッドマウント）

各接続方法（電源）とも、W 数の **70%** が有効電力値です

A-1 DC24Vラインコンセント を使って接続する	ウッドマウント (200-1500mm)	連結可能灯数								
		76W (有効電力値 53.2W)			100W (有効電力値 70W)			150W (有効電力値 105W)		
	200 ~ 334	1 分岐	25 灯	40.800 W	1 分岐	29 灯	47.328 W	1 分岐	29 灯	47.328 W
	0.068A 1.632W	1 電源	32 灯	52.224 W	1 電源	42 灯	68.544 W	1 電源	64 灯	104.448 W
	335 ~ 469	1 分岐	12 灯	39.168 W	1 分岐	14 灯	45.696 W	1 分岐	14 灯	45.696 W
	0.136A 3.264W	1 電源	16 灯	52.224 W	1 電源	21 灯	68.544 W	1 電源	32 灯	104.448 W
	470 ~ 604	1 分岐	8 灯	39.168 W	1 分岐	9 灯	44.064 W	1 分岐	9 灯	44.064 W
	0.204A 4.896W	1 電源	10 灯	48.960 W	1 電源	14 灯	68.544 W	1 電源	21 灯	102.816 W
	605 ~ 739	1 分岐	6 灯	39.168 W	1 分岐	7 灯	45.696 W	1 分岐	7 灯	45.696 W
	0.272A 6.528W	1 電源	8 灯	52.224 W	1 電源	10 灯	65.280 W	1 電源	16 灯	104.448 W
	740 ~ 874	1 分岐	5 灯	40.800 W	1 分岐	5 灯	40.800 W	1 分岐	5 灯	40.800 W
	0.340A 8.160W	1 電源	6 灯	48.960 W	1 電源	8 灯	65.280 W	1 電源	12 灯	97.920 W
	875 ~ 1009	1 分岐	4 灯	39.168 W	1 分岐	4 灯	39.168 W	1 分岐	4 灯	39.168 W
	0.408A 9.792W	1 電源	5 灯	48.960 W	1 電源	7 灯	68.544 W	1 電源	10 灯	97.920 W
	1010 ~ 1144	1 分岐	3 灯	34.272 W	1 分岐	4 灯	45.696 W	1 分岐	4 灯	45.696 W
	0.476A 11.424W	1 電源	4 灯	45.696 W	1 電源	6 灯	68.544 W	1 電源	9 灯	102.816 W
	1145 ~ 1279	1 分岐	3 灯	39.168 W	1 分岐	3 灯	39.168 W	1 分岐	3 灯	39.168 W
	0.544A 13.06W	1 電源	4 灯	52.224 W	1 電源	5 灯	65.280 W	1 電源	8 灯	104.448 W
	1280 ~ 1414	1 分岐	2 灯	29.376 W	1 分岐	3 灯	44.064 W	1 分岐	3 灯	44.064 W
	0.612A 14.688W	1 電源	3 灯	44.064 W	1 電源	4 灯	58.752 W	1 電源	7 灯	102.816 W
	1415 ~ 1500	1 分岐	2 灯	32.640 W	1 分岐	2 灯	32.640 W	1 分岐	2 灯	32.640 W
	0.680A 16.320W	1 電源	3 灯	48.960 W	1 電源	4 灯	65.280 W	1 電源	6 灯	97.920 W

※各電源の有効電力値（W）を上回らないように
使用してください
(1 分岐 48W が上限です)

2023年3月20日追記
※100Wは廃番となりました

A-2 AC100Vラインコンセント を使って接続する	ウッドマウント (200-1500mm)	連結可能灯数 36W (有効電力値 25.2W)	
	200 ~ 334	15 灯	24.480 W
	0.068A 1.632W		
	335 ~ 469	7 灯	22.848 W
	0.136A 3.264W		
	470 ~ 604	5 灯	24.480 W
	0.204A 4.896W		
	605 ~ 739	3 灯	19.584 W
	0.272A 6.528W		
	740 ~ 874	3 灯	24.480 W
	0.340A 8.160W		
	875 ~ 1009	2 灯	19.584 W
	0.408A 9.792W		
	1010 ~ 1144	2 灯	22.848 W
	0.476A 11.424W		
	1145 ~ 1279	1 灯	13.056 W
	0.544A 13.056W		
	1280 ~ 1414	1 灯	14.688 W
	0.612A 14.688W		
	1415 ~ 1500	1 灯	16.320 W
	0.680A 16.320W		

A-3 AC100Vラインコンセント用 スリムアダプタを使って接続する (AC100Vラインコンセント専用)	ウッドマウント (200-1500mm)	連結可能灯数 15W (有効電力値 10.5W)	
	200 ~ 334	6 灯	9.792 W
	0.068A 1.632W		
	335 ~ 469	3 灯	9.792 W
	0.136A 3.264W		
	470 ~ 604	2 灯	9.792 W
	0.204A 4.896W		
	605 ~ 739	1 灯	6.528 W
	0.272A 6.528W		
	740 ~ 874	1 灯	8.160 W
	0.340A 8.160W		
	875 ~ 1009	1 灯	9.792 W
	0.408A 9.792W		
	1010 ~ 1144	0 灯	
	0.476A 11.424W		
	1145 ~ 1279	0 灯	
	0.544A 13.056W		
	1280 ~ 1414	0 灯	
	0.612A 14.688W		
	1415 ~ 1500	0 灯	
	0.680A 16.320W		

A-4 AC100Vコンセント用 アダプタを使って接続 する (70W)	ウッドマウント (200-1500mm)	連結可能灯数 70W (有効電力値 49W)	
	200 ~ 334	29 灯	47.328 W
	0.068A 1.632W		
	335 ~ 469	14 灯	45.696 W
	0.136A 3.264W		
	470 ~ 604	9 灯	44.064 W
	0.204A 4.896W		
	605 ~ 739	7 灯	45.696 W
	0.272A 6.528W		
	740 ~ 874	5 灯	40.800 W
	0.340A 8.160W		
	875 ~ 1009	4 灯	39.168 W
	0.408A 9.792W		
	1010 ~ 1144	4 灯	45.696 W
	0.476A 11.424W		
	1145 ~ 1279	3 灯	39.168 W
	0.544A 13.056W		
	1280 ~ 1414	3 灯	44.064 W
	0.612A 14.688W		
	1415 ~ 1500	2 灯	32.640 W
	0.680A 16.320W		

2023年3月20日追記
※100Wは廃番となりました