


連結可能灯数一覧表 (ウッドマウント)

各接続方法 (電源) とも、W 数の **70%** が有効電力値です

※各電源の有効電力値 (W) を上回らないように使用してください
(1分岐 48W が上限です)

A-1 DC24Vラインコンセント を使って接続する	ウッドマウント (200-1500mm)		連結可能灯数								
			76W (有効電力値 53.2W)			100W (有効電力値 70W)			150W (有効電力値 105W)		
	200 ~ 334		1分岐	25灯	40.800 W	1分岐	29灯	47.328 W	1分岐	29灯	47.328 W
	0.068A	1.632W	1電源	32灯	52.224 W	1電源	42灯	68.544 W	1電源	64灯	104.448 W
	335 ~ 469		1分岐	12灯	39.168 W	1分岐	14灯	45.696 W	1分岐	14灯	45.696 W
	0.136A	3.264W	1電源	16灯	52.224 W	1電源	21灯	68.544 W	1電源	32灯	104.448 W
	470 ~ 604		1分岐	8灯	39.168 W	1分岐	9灯	44.064 W	1分岐	9灯	44.064 W
	0.204A	4.896W	1電源	10灯	48.960 W	1電源	14灯	68.544 W	1電源	21灯	102.816 W
	605 ~ 739		1分岐	6灯	39.168 W	1分岐	7灯	45.696 W	1分岐	7灯	45.696 W
	0.272A	6.528W	1電源	8灯	52.224 W	1電源	10灯	65.280 W	1電源	16灯	104.448 W
	740 ~ 874		1分岐	5灯	40.800 W	1分岐	5灯	40.800 W	1分岐	5灯	40.800 W
	0.340A	8.160W	1電源	6灯	48.960 W	1電源	8灯	65.280 W	1電源	12灯	97.920 W
	875 ~ 1009		1分岐	4灯	39.168 W	1分岐	4灯	39.168 W	1分岐	4灯	39.168 W
	0.408A	9.792W	1電源	5灯	48.960 W	1電源	7灯	68.544 W	1電源	10灯	97.920 W
	1010 ~ 1144		1分岐	3灯	34.272 W	1分岐	4灯	45.696 W	1分岐	4灯	45.696 W
	0.476A	11.424W	1電源	4灯	45.696 W	1電源	6灯	68.544 W	1電源	9灯	102.816 W
	1145 ~ 1279		1分岐	3灯	39.168 W	1分岐	3灯	39.168 W	1分岐	3灯	39.168 W
	0.544A	13.06W	1電源	4灯	52.224 W	1電源	5灯	65.280 W	1電源	8灯	104.448 W
	1280 ~ 1414		1分岐	2灯	29.376 W	1分岐	3灯	44.064 W	1分岐	3灯	44.064 W
	0.612A	14.688W	1電源	3灯	44.064 W	1電源	4灯	58.752 W	1電源	7灯	102.816 W
	1415 ~ 1500		1分岐	2灯	32.640 W	1分岐	2灯	32.640 W	1分岐	2灯	32.640 W
	0.680A	16.320W	1電源	3灯	48.960 W	1電源	4灯	65.280 W	1電源	6灯	97.920 W





A-2 AC100Vラインコンセント を使って接続する	ウッドマウント (200-1500mm)		連結可能灯数 36W (有効電力値 25.2W)	
		200 ~ 334		15灯
0.068A		1.632W		
335 ~ 469			7灯	22.848 W
0.136A		3.264W		
470 ~ 604			5灯	24.480 W
0.204A		4.896W		
605 ~ 739			3灯	19.584 W
0.272A		6.528W		
740 ~ 874			3灯	24.480 W
0.340A		8.160W		
875 ~ 1009		2灯	19.584 W	
0.408A	9.792W			
1010 ~ 1144		2灯	22.848 W	
0.476A	11.424W			
1145 ~ 1279		1灯	13.056 W	
0.544A	13.056W			
1280 ~ 1414		1灯	14.688 W	
0.612A	14.688W			
1415 ~ 1500		1灯	16.320 W	
0.680A	16.320W			

A-3 AC100Vラインコンセント用 スリムアダプタを使って接続する (AC100Vラインコンセント専用)	ウッドマウント (200-1500mm)		連結可能灯数 15W (有効電力値 10.5W)	
		200 ~ 334		6灯
0.068A		1.632W		
335 ~ 469			3灯	9.792 W
0.136A		3.264W		
470 ~ 604			2灯	9.792 W
0.204A		4.896W		
605 ~ 739			1灯	6.528 W
0.272A		6.528W		
740 ~ 874			1灯	8.160 W
0.340A		8.160W		
875 ~ 1009			1灯	9.792 W
0.408A		9.792W		
1010 ~ 1144			0灯	
0.476A		11.424W		
1145 ~ 1279			0灯	
0.544A	13.056W			
1280 ~ 1414		0灯		
0.612A	14.688W			
1415 ~ 1500		0灯		
0.680A	16.320W			

A-4 AC100Vコンセント用 アダプタを使って接続 する (70W)	ウッドマウント (200-1500mm)		連結可能灯数 70W (有効電力値 49W)	
		200 ~ 334		29灯
0.068A		1.632W		
335 ~ 469			14灯	45.696 W
0.136A		3.264W		
470 ~ 604			9灯	44.064 W
0.204A		4.896W		
605 ~ 739			7灯	45.696 W
0.272A		6.528W		
740 ~ 874			5灯	40.800 W
0.340A		8.160W		
875 ~ 1009			4灯	39.168 W
0.408A		9.792W		
1010 ~ 1144			4灯	45.696 W
0.476A		11.424W		
1145 ~ 1279			3灯	39.168 W
0.544A	13.056W			
1280 ~ 1414		3灯	44.064 W	
0.612A	14.688W			
1415 ~ 1500		2灯	32.640 W	
0.680A	16.320W			

連結可能灯数一覧表 (ウッドマウント)

各接続方法 (電源) とも、W 数の **70%** が有効電力値です

接続方法	ウッドマウント	連結可能灯数								
		76W (有効電力値 53.2W)			100W (有効電力値 70W)			150W (有効電力値 105W)		
A-5 スイッチング電源に直接接続する 	165 ~ 299	1 分岐	29 灯	47.300 W	1 分岐	29 灯	47.300 W	1 分岐	29 灯	47.300 W
	0.068A 1.632W	1 電源	32 灯	52.200 W	1 電源	42 灯	68.500 W	1 電源	64 灯	104.400 W
	300 ~ 434	1 分岐	14 灯	45.700 W	1 分岐	14 灯	45.700 W	1 分岐	14 灯	45.700 W
	0.136A 3.264W	1 電源	16 灯	52.200 W	1 電源	21 灯	68.500 W	1 電源	32 灯	104.400 W
	435 ~ 569	1 分岐	9 灯	44.100 W	1 分岐	9 灯	44.100 W	1 分岐	9 灯	44.100 W
	0.204A 4.896W	1 電源	10 灯	49.000 W	1 電源	14 灯	68.500 W	1 電源	21 灯	102.800 W
	570 ~ 704	1 分岐	7 灯	45.700 W	1 分岐	7 灯	45.700 W	1 分岐	7 灯	45.700 W
	0.272A 6.528W	1 電源	8 灯	52.200 W	1 電源	10 灯	65.300 W	1 電源	16 灯	104.400 W
	705 ~ 839	1 分岐	5 灯	40.800 W	1 分岐	5 灯	40.800 W	1 分岐	5 灯	40.800 W
	0.340A 8.160W	1 電源	6 灯	49.000 W	1 電源	8 灯	65.300 W	1 電源	12 灯	97.900 W
A-6 イーザーパネルを使って接続する 	840 ~ 974	1 分岐	4 灯	39.200 W	1 分岐	4 灯	39.200 W	1 分岐	4 灯	39.200 W
	0.408A 9.792W	1 電源	5 灯	49.000 W	1 電源	7 灯	68.500 W	1 電源	10 灯	97.900 W
	975 ~ 1109	1 分岐	4 灯	45.700 W	1 分岐	4 灯	45.700 W	1 分岐	4 灯	45.700 W
	0.476A 11.424W	1 電源	4 灯	45.700 W	1 電源	6 灯	68.500 W	1 電源	9 灯	102.800 W
	1110 ~ 1244	1 分岐	3 灯	39.200 W	1 分岐	3 灯	39.200 W	1 分岐	3 灯	39.200 W
	0.544A 13.056W	1 電源	4 灯	52.200 W	1 電源	5 灯	65.300 W	1 電源	8 灯	104.400 W
	1245 ~ 1379	1 分岐	3 灯	44.100 W	1 分岐	3 灯	44.100 W	1 分岐	3 灯	44.100 W
	0.612A 14.688W	1 電源	3 灯	44.100 W	1 電源	4 灯	58.800 W	1 電源	7 灯	102.800 W
	1380 ~ 1500	1 分岐	2 灯	32.600 W	1 分岐	2 灯	32.600 W	1 分岐	2 灯	32.600 W
	0.680A 16.320W	1 電源	3 灯	49.000 W	1 電源	4 灯	65.300 W	1 電源	6 灯	97.900 W
A-7 ジャックレールを使って接続する 										
A-8 ハネ付きジャックレールを使って接続する 										

※各電源の有効電力値 (W) を上回らないように使用してください (1 分岐 48W が上限です)