

連結可能灯数一覧表（フロントルミナス）各接続方法（電源）とも、W 数の 70% が有効電力値です

A-1

DC24Vラインコンセント
を使って接続する



フロントルミナス

(323-1537mm)

76W (有効電力値 53.2W)

100W (有効電力値 70W)

150W (有効電力値 105W)

323 ~ 457		1 分岐	12 灯	39.168 W	1 分岐	14 灯	45.696 W	1 分岐	14 灯	45.696 W
0.136A	3.264W	1 電源	16 灯	52.224 W	1 電源	21 灯	68.544 W	1 電源	32 灯	104.448 W
458 ~ 592		1 分岐	8 灯	39.168 W	1 分岐	9 灯	44.064 W	1 分岐	9 灯	44.064 W
0.204A	4.896W	1 電源	10 灯	48.960 W	1 電源	14 灯	68.544 W	1 電源	21 灯	102.816 W
593 ~ 727		1 分岐	6 灯	39.168 W	1 分岐	7 灯	45.696 W	1 分岐	7 灯	45.696 W
0.272A	6.528W	1 電源	8 灯	52.224 W	1 電源	10 灯	65.280 W	1 電源	16 灯	104.448 W
728 ~ 862		1 分岐	5 灯	40.800 W	1 分岐	5 灯	40.800 W	1 分岐	5 灯	40.800 W
0.340A	8.160W	1 電源	6 灯	48.960 W	1 電源	8 灯	65.280 W	1 電源	12 灯	97.920 W
863 ~ 997		1 分岐	4 灯	39.168 W	1 分岐	4 灯	39.168 W	1 分岐	4 灯	39.168 W
0.408A	9.792W	1 電源	5 灯	48.960 W	1 電源	7 灯	68.544 W	1 電源	10 灯	97.920 W
998 ~ 1132		1 分岐	3 灯	34.272 W	1 分岐	4 灯	45.696 W	1 分岐	4 灯	45.696 W
0.476A	11.424W	1 電源	4 灯	45.696 W	1 電源	6 灯	68.544 W	1 電源	9 灯	102.816 W
1133 ~ 1267		1 分岐	3 灯	39.168 W	1 分岐	3 灯	39.168 W	1 分岐	3 灯	39.168 W
0.544A	13.056W	1 電源	4 灯	52.224 W	1 電源	5 灯	65.280 W	1 電源	8 灯	104.448 W
1268 ~ 1402		1 分岐	2 灯	29.376 W	1 分岐	3 灯	44.064 W	1 分岐	3 灯	44.064 W
0.612A	14.688W	1 電源	3 灯	44.064 W	1 電源	4 灯	58.752 W	1 電源	7 灯	102.816 W
1403 ~ 1537		1 分岐	2 灯	32.640 W	1 分岐	2 灯	32.640 W	1 分岐	2 灯	32.640 W
0.680A	16.320W	1 電源	3 灯	48.960 W	1 電源	4 灯	65.280 W	1 電源	6 灯	97.920 W

※各電源の有効電力値 (W) を上回らないように
使用してください
(1 分岐 48W が上限です)

2023年3月20日追記
※100Wは廃番となりました

A-2 AC100Vラインコンセント を使って接続する	フロントルミナス (323-1537mm)		連結可能灯数 36W (有効電力値 25.2W)	
	323 ~ 457		7 灯	22.848 W
	0.136A 3.264W			
	458 ~ 592		5 灯	24.480 W
	0.204A 4.896W			
	593 ~ 727		3 灯	19.584 W
	0.272A 6.528W			
	728 ~ 862		3 灯	24.480 W
	0.340A 8.160W			
	863 ~ 997		2 灯	19.584 W
	0.408A 9.792W			
	998 ~ 1132		2 灯	22.848 W
	0.476A 11.424W			
	1133 ~ 1267		1 灯	13.056 W
	0.544A 13.056W			
	1268 ~ 1402		1 灯	14.688 W
	0.612A 14.688W			
	1403 ~ 1537		1 灯	16.320 W
	0.680A 16.320W			

A-3 AC100Vラインコンセント用 スリムアダプタを使って接続する (AC100Vラインコンセント専用)	フロントルミナス (323-1537mm)		連結可能灯数 15W (有効電力値 10.5W)	
	323 ~ 457		3 灯	9.792 W
	0.136A 3.264W			
	458 ~ 592		2 灯	9.792 W
	0.204A 4.896W			
	593 ~ 727		1 灯	6.528 W
	0.272A 6.528W			
	728 ~ 862		1 灯	8.160 W
	0.340A 8.160W			
	863 ~ 997		1 灯	9.792 W
	0.408A 9.792W			
	998 ~ 1132		1 灯	11.424 W
	0.476A 11.424W			
	1133 ~ 1267		0 灯	
	0.544A 13.056W			
	1268 ~ 1402		0 灯	
	0.612A 14.688W			
	1403 ~ 1537		0 灯	
	0.680A 16.320W			

A-4 AC100Vコンセント用 アダプタを使って接続 する (70W)	フロントルミナス (323-1537mm)		連結可能灯数 70W (有効電力値 49W)	
	323 ~ 457		14 灯	45.696 W
	0.136A 3.264W			
	458 ~ 592		9 灯	44.064 W
	0.204A 4.896W			
	593 ~ 727		7 灯	45.696 W
	0.272A 6.528W			
	728 ~ 862		5 灯	40.800 W
	0.340A 8.160W			
	863 ~ 997		4 灯	39.168 W
	0.408A 9.792W			
	998 ~ 1132		4 灯	45.696 W
	0.476A 11.424W			
	1133 ~ 1267		3 灯	39.168 W
	0.544A 13.056W			
	1268 ~ 1402		3 灯	44.064 W
	0.612A 14.688W			
	1403 ~ 1537		2 灯	32.640 W
	0.680A 16.320W			

連結可能灯数一覧表（フロントルミナス）各接続方法（電源）とも、W 数の 70% が有効電力値です

A-5 スイッチング電源に直接接続する	フロントルミナス	連結可能灯数								
		76W (有効電力値 53.2W)			100W (有効電力値 70W)			150W (有効電力値 105W)		
A-6 イージーパネルを使って接続する	323 ~ 457	1 分岐	12 灯	39.168 W	1 分岐	14 灯	45.696 W	1 分岐	14 灯	45.696 W
	0.136A 3.264W	1 電源	16 灯	52.224 W	1 電源	21 灯	68.544 W	1 電源	32 灯	104.448 W
	458 ~ 592	1 分岐	8 灯	39.168 W	1 分岐	9 灯	44.064 W	1 分岐	9 灯	44.064 W
	0.204A 4.896W	1 電源	10 灯	48.960 W	1 電源	14 灯	68.544 W	1 電源	21 灯	102.816 W
	593 ~ 727	1 分岐	6 灯	39.168 W	1 分岐	7 灯	45.696 W	1 分岐	7 灯	45.696 W
	0.272A 6.528W	1 電源	8 灯	52.224 W	1 電源	10 灯	65.280 W	1 電源	16 灯	104.448 W
	728 ~ 862	1 分岐	5 灯	40.800 W	1 分岐	5 灯	40.800 W	1 分岐	5 灯	40.800 W
	0.340A 8.160W	1 電源	6 灯	48.960 W	1 電源	8 灯	65.280 W	1 電源	12 灯	97.920 W
	863 ~ 997	1 分岐	4 灯	39.168 W	1 分岐	4 灯	39.168 W	1 分岐	4 灯	39.168 W
	0.408A 9.792W	1 電源	5 灯	48.960 W	1 電源	7 灯	68.544 W	1 電源	10 灯	97.920 W
	998 ~ 1132	1 分岐	3 灯	34.272 W	1 分岐	4 灯	45.696 W	1 分岐	4 灯	45.696 W
	0.476A 11.424W	1 電源	4 灯	45.696 W	1 電源	6 灯	68.544 W	1 電源	9 灯	102.816 W
	1133 ~ 1267	1 分岐	3 灯	39.168 W	1 分岐	3 灯	39.168 W	1 分岐	3 灯	39.168 W
	0.544A 13.056W	1 電源	4 灯	52.224 W	1 電源	5 灯	65.280 W	1 電源	8 灯	104.448 W
	1268 ~ 1402	1 分岐	2 灯	29.376 W	1 分岐	3 灯	44.064 W	1 分岐	3 灯	44.064 W
	0.612A 14.688W	1 電源	3 灯	44.064 W	1 電源	4 灯	58.752 W	1 電源	7 灯	102.816 W
A-7 ジャックレールを使って接続する	1403 ~ 1537	1 分岐	2 灯	32.640 W	1 分岐	2 灯	32.640 W	1 分岐	2 灯	32.640 W
	0.680A 16.320W	1 電源	3 灯	48.960 W	1 電源	4 灯	65.280 W	1 電源	6 灯	97.920 W
A-8 ハネ付きジャックレールを使って接続する										

※各電源の有効電力値 (W) を上回らないように使用してください
(1 分岐 48W が上限です)

2023年3月20日追記
※100Wは廃番となりました